

Terminál BM-F108 - levný biometrický systém

Popis

Docházkový terminál BM-F108 je cenově výhodné zařízení pro evidenci docházky otiskem prstu nebo bezkontaktní kartou (nepodporuje čipy). Terminál F108 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku. Lze jím ovládat elektromagnetický dveřní zámek. Zařízení má základní menu v angličtině. Přenos záznamů z terminálu do programu automaticky při zapojení do počítačové sítě LAN, nebo ručně pomocí USB flash disku (flešky). Spolu s českým SW Docházka 3000 a Docházka Start se používá pro zadávání příchodů a odchodů k vyhodnocení docházky pracovníků. Barva terminálu černo-stříbrná s barevným LCD displejem.



Možnosti komunikace s PC

- přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
- přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:

Kapacita otisků prstů: 1 800

Kapacita ID médií: 2 000

Kapacita záznamů: 60 000

Komunikace: Ethernet TCP/IP, USB flash

Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)

Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu

Obrazovka: Barevná 50 x 36 mm, angličtina

Doba ověření: pod 2 vteřiny

Algoritmus: Version CF10

Identifikace: 1:1 nebo 1:N

FAR: < 0,001 %

FRR: < 0.1 %

Napájení 12 V

Proudový odběr: 200 mA

Pracovní teplota: 0 - 45°C

Rozměry: 187 x 87 x 37 mm (V x Š x H)

Podporované systémy: Docházka 3000, Docházka Start, Docházka Cloud

Další informace na webu: <http://www.dochazka.eu/>

Rychlá srovnávací tabulka vlastností terminálů:

	BM-F630	BM-F702	BM-F900	BM-F201	BM-F108	BM-F060	BM-F302
Cena (s daní)	8 960,-	13 900,-	24 000,-	9 470,-	6 880,-	4 900,-	29 200,-
ID otiskem	Ano	Ano	Ano		Ano	Ano	Ano
ID heslem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ID karta, čip		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Absence	5	3 nebo 20*	7 nebo 20*	3			5 nebo 20*
Typy práce		Ano	Ano				Ano
Prac.poměry		Ano	Ano				Ano
Úkony úkol.mzdy		Ano	Ano				Ano
Čeština	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Barevný LCD	Ano		Ano		Ano	Ano	Ano
Mluvený hlas	Ano		Ano	Ano		Ano (EN)	Ano
Výstup zámku		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Počet otisků	3 200	2 500	3 000		1 800	600	2 000
Připojení LAN	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Připoj.USB/Com	USB	Com	Com	Com			Com
USB Flash	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vzdálená správa	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Zobrazí přesčas	Ano	Ano	Ano	Ano			
Foto							

*... Terminál umí dva režimy zadávání absenci (F-klávesou nebo číselně).