

Terminál F201 - jednoduchý docházkový a přístupový systém na RFID karty a čipy

Popis

Terminál BM-F201 umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních prvků při autentizaci osob, snímáním bezkontaktních RFID karet nebo čipů případně v kombinaci s požadavkem zadání PINu. Terminál má velmi rychlou odezvu při identifikaci (méně jak 1s) a to při nulové chybovosti načtení média. Terminál je kompletně počeštěn včetně mluvených hlasových pokynů a spolu s SW Docházka 3000 a Docházka Start se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchoďů a odchodů, 3 možných kódů přerušeni či absencí a jednoho úkonu úkolové mzdy. Význam funkčních kláves F1 až F4 se dá v aktuálních verzích docházky libovolně měnit. Původní výchozí nastavení je pro zadávání příchoďů / odchodů (F1), služební cesty (F2), návštěvy lékaře (F3) a přestávky (F4). Klávesy je ale možné libovolně přeprogramovat a na jiné kódy přerušeni či absencí. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu. Česky namluvený hlasový výstup informuje zaměstnance o úspěšnosti identifikace atd. Terminál umožňuje napojení externí čtečky ID médií a tím zajistí možnost oboustranného čipování a otevírání dveří. Barva terminálu je černá.



Možnosti komunikace s PC

- přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
- přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC
- přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:

Kapacita záznamů: 50 000

Kapacita ID médií: 10 000

Displej: černobílý, v češtině

Hlasový výstup: česky namluvený

Ovládání přístupu: 50 časových zón, 5 skupin, 10 kombinací, podpora autonomní funkce

Vzdálená správa přes SW Docházka 3000

Výstup: 26-bit wiegand, relé 3A / 12V pro otevírání dveří

Komunikace: TCP/IP, RS 232, RS485

Napájení: 12 V

Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání ID média, 160 mA - režim spánku)

Pracovní teplota: 0 - 45°C

Počet kódů absencí a přerušeni: 3 + normální příchod/odchod

Zabudovaná rozhraní: porty sériové, wiegand vstup/výstup, ethernetový a USB

Výstupy relé pro alarm, zvonek, zámek, tlačítko pro odchod, atd.

Rozměry: 98 (š) x 129 (v) x 42 (h) mm

Počeštění: kompletní počeštění včetně menu a mluvených hlasových povelů.

Podporované systémy: Docházka 3000, Docházka Start, Docházka Cloud

Další informace na webu: <http://www.dochazka.eu/>

Rychlá srovnávací tabulka vlastností terminálů:

	BM-F630	BM-F702	BM-F900	BM-F201	BM-F108	BM-F060	BM-F302
Cena (s daní)	8 960,-	13 900,-	24 000,-	9 470,-	6 880,-	4 900,-	29 200,-
ID otiskem	Ano	Ano	Ano		Ano	Ano	Ano
ID heslem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ID karta, čip		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Absence	5	3 nebo 20*	7 nebo 20*	3			5 nebo 20*
Typy práce		Ano	Ano				Ano
Prac.poměry		Ano	Ano				Ano
Úkony úkol.mzdy		Ano	Ano				Ano
Čeština	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Barevný LCD	Ano		Ano		Ano	Ano	Ano
Mluvený hlas	Ano		Ano	Ano		Ano (EN)	Ano
Výstup zámku		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Počet otisků	3 200	2 500	3 000		1 800	600	2 000
Připojení LAN	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Připoj.USB/Com	USB	Com	Com	Com			Com
USB Flash	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vzdálená správa	Ano	Ano	Ano	Ano			Ano
Zobrazí přesčas	Ano	Ano	Ano	Ano			
Foto							

*... Terminál umí dva režimy zadávání absenci (F-klávesou nebo číselně).